

■ 사양

표준 패드 재질표

기호	재질	경도(A/s)	체적 저항치	표면 저항치	사용온도(℃)	색상
N	니트릴	55			-26 ~ 120	검정
S	실리콘	55			-60 ~ 250	반투명
U	우레탄	55			-20 ~ 75	청색
F	불소	70			-10 ~ 230	검정에 흰점
NE	도전성 니트릴	70	$10^2 \Omega \sim 10^4 \Omega$		-26 ~ 120	검정에 파란점
SE	도전성 실리콘	55	$10^2 \Omega \sim 10^4 \Omega$		-60 ~ 250	검정에 붉은점
FE	도전성 불소	70	$10^4 \Omega \sim 10^7 \Omega$		0 ~ 200	검정에 초록점
NE-ESD	분산성 니트릴	55		$10^6 \Omega \sim 10^9 \Omega$	-26 ~ 120	검정에 주황점
SE-ESD	분산성 실리콘	55		$10^6 \Omega \sim 10^9 \Omega$	-60 ~ 250	검정에 노란점

패드 일람표

시리즈		PAG	PFG	PBG	PJG	PCG
종류·형상		박형	평형	자바라형		
				2단 자바라		3단 자바라
				립부 두꺼운형	립부 얇은형	
						
권장 워크		표면이 매끄럽고 변형이 없는 워크	표면이 매끄럽고 변형이 쉬운 워크	스프링식 버퍼를 설치할 수 없는 경우 흡착면이 비스듬한 경우		
대표적인 워크 표면형상	 평면	◎	○	◎	◎	◎
	 물결형	×	△	◎	◎	◎
	 사선형	×	×	◎ ^{주)}	◎ ^{주)}	◎ ^{주)}
	 단차	×	×	×	×	×
	 오목형	×	×	△	△	◎
	 유분형	△	△	×	△	×
◎ : 최적 ○ : 사용가능 △ : 미추천 × : 사용불가						

주) 흡수 가능 경사면 각도: 5°

B/PAG 금구 일람표

패드 형식번호	TN나사	고정식금구	버퍼식금구 (피팅장치불가)	버퍼식금구	버퍼식 회전방지 금구	저분진 금구	하부버퍼식 금구	
PAG-5B	BTN-PS-2A-M3 BTN-PS-2A-M3F BTN-PS-2A-M5	대응 금구 없음	대응 금구 없음	대응 금구 없음	대응 금구 없음	대응 금구 없음	대응 금구 없음	
B/PAG-10A	BTN-PS-10-M5 BTN-PS-10-M5F	BPFTK-10A-K BPFYK-5A-K (TN나사 불필요)	BPSS-L3 / BPSS-L5 /(TN나사 불필요)	BNAPF(T/Y)S-10A-3-K BNAPF(T/Y)S-10A-10-K BNAPF(T/Y)S-10A-15-K (TN나사 불필요)	BNAPF(T/Y)H-5A-3-K BNAPF(T/Y)H-5A-10-K BNAPF(T/Y)H-5A-15-K (TN나사 불필요)	BNAPFTS-10A-10-K- (PE/SPE) BNAPFTS-10A-15-K- (PE/SPE) (TN나사: BTN-PS-10-M5 필요)	BNAPFTH-10A-5-K-LB BNAPFTH-10A-10-K-LB BNAPFTH-10A-15-K-LB (TN나사: BTN-PS-10-M5 필요)	
B/PAG-10B			대응 금구 없음					
B/PAG-15A			BPSS-L3 / BPSS-L5 /(TN나사 불필요)					
B/PAG-15B			대응 금구 없음					
B/PAG-20A			BPSS-L3 / BPSS-L5 /(TN나사 불필요)					
PAG-20B			대응 금구 없음					
PAG-25	-	BPF(T/Y)K-25-K (TN나사 불필요)	대응 금구 없음	BNAPF(T/Y)S-25-6-K BNAPF(T/Y)S-25-15-K BNAPF(T/Y)S-25-30-K (TN나사 불필요)	BNAPF(T/Y)H-25-6-K BNAPF(T/Y)H-25-15-K BNAPF(T/Y)H-25-30-K (TN나사 불필요)	대응 금구 없음	대응 금구 없음	
B/PAG-30				BNAPF(T/Y)S-25-6-K BNAPF(T/Y)S-25-15-K BNAPF(T/Y)S-25-30-K (TN나사: BTN-PA-30-M6 필요)	BNAPF(T/Y)H-25-6-K BNAPF(T/Y)H-25-15-K BNAPF(T/Y)H-25-30-K (TN나사: BTN-PA-30-M6 필요)			
B/PAG-30B				BTN-PA-30-M6	BPF(T/Y)K-25-K (TN나사: BTN-PA-30-M6 필요)			BNAPF(T/Y)S-25-6-K BNAPF(T/Y)S-25-15-K BNAPF(T/Y)S-25-30-K (TN나사: BTN-PA-30-M6 필요)
PAG-40	-	BPF(T/Y)K-25-K (TN나사 불필요)		BNAPF(T/Y)S-25-6-K BNAPF(T/Y)S-25-15-K BNAPF(T/Y)S-25-30-K (TN나사 불필요)	BNAPF(T/Y)H-25-6-K BNAPF(T/Y)H-25-15-K BNAPF(T/Y)H-25-30-K (TN나사 불필요)			
PAG-50				BNAPF(T/Y)S-25-6-K BNAPF(T/Y)S-25-15-K BNAPF(T/Y)S-25-30-K (TN나사 불필요)	BNAPF(T/Y)H-25-6-K BNAPF(T/Y)H-25-15-K BNAPF(T/Y)H-25-30-K (TN나사 불필요)			

※ 상기 외에 사양은 문의 바랍니다.

B/PBG 금구 일람표

패드 형식번호	TN나사	고정식금구	버퍼식금구 (피팅장치불가)	버퍼식금구	버퍼식 회전방지 금구	저분진 금구	하부버퍼식 금구
PBG-10A	BTN-PS-10-M5 BTN-PS-10-M5F	BPFTK-10A-K BPFYK-5A-K (TN나사 불필요)	BPSS-L3 BPSS-L5 (TN나사 불필요)	BNAPF(T/Y)S-10A-3-K BNAPF(T/Y)S-10A-10-K BNAPF(T/Y)S-10A-15-K (TN나사 불필요)	BNAPF(T/Y)H-5A-3-K BNAPF(T/Y)H-5A-10-K BNAPF(T/Y)H-5A-15-K (TN나사 불필요)	BNAPFTS-10A-10-K-(PE/SPE) BNAPFTS-10A-15-K-(PE/SPE) (TN나사: BTN-PS-10-M5 필요)	BNAPFTH-10A-5-K-LB BNAPFTH-10A-10-K-LB BNAPFTH-10A-15-K-LB (TN나사: BTN-PS-10-M5 필요)
B/PBG-15A							
B/PBG-20	BTN-PF-20-M5	BPF(T/Y)K-15-K (TN나사: BTN-PF-20-M5 필요)	대응 금구 없음	BNAPB(T/Y)S-20-6-K BNAPB(T/Y)S-20-15-K BNAPB(T/Y)S-20-30-K (TN나사: BTN-PF-20-M5 필요)	BNAPB(T/Y)H-20-6-K BNAPB(T/Y)H-20-15-K BNAPB(T/Y)H-20-30-K (TN나사: BTN-PF-20-M5 필요)	BNAPFTS-10A-10-K-(PE/SPE) BNAPFTS-10A-15-K-(PE/SPE) (TN나사: BTN-PF-20-M5 필요)	BNAPFTH-10A-5-K-LB BNAPFTH-10A-10-K-LB BNAPFTH-10A-15-K-LB (TN나사: BTN-PF-20-M5 필요)
PBG-30	BTN-PF-25-M6	BPF(T/Y)K-25-K (TN나사: BTN-PF-25-M6 필요)		BNAPF(T/Y)S-20B-6-K BNAPF(T/Y)S-20B-15-K BNAPF(T/Y)S-20B-30-K (TN나사: BTN-PF-25-M6 필요)	BNAPF(T/Y)H-20B-6-K BNAPF(T/Y)H-20B-15-K BNAPF(T/Y)H-20B-30-K (TN나사: BTN-PF-25-M6 필요)	대응 금구 없음	대응 금구 없음
PBG-40							
PBG-50	BTN-PF-50-M6 BTN-PF-50-M8	BPF(T/Y)K-50-K (TN나사: BTN-PF-50-M6 필요)		BNAPF(T/Y)S-20B-6-K BNAPF(T/Y)S-20B-15-K BNAPF(T/Y)S-20B-30-K (TN나사: BTN-PF-50-M6 필요)	BNAPF(T/Y)H-20B-6-K BNAPF(T/Y)H-20B-15-K BNAPF(T/Y)H-20B-30-K (TN나사: BTN-PF-50-M6 필요)		

※ 상기 외에 사양은 문의 바랍니다.

B/PCG 금구 일람표

패드 형식번호	TN나사	고정식금구	버퍼식금구 (피팅장치불가)	버퍼식금구	버퍼식 회전방지 금구	저분진 금구	하부버퍼식 금구
PCG-3	BTN-PS-2A-M3 BTN-PS-2A-M3F BTN-PS-2A-M5	대응 금구 없음	대응 금구 없음	대응 금구 없음	대응 금구 없음	대응 금구 없음	대응 금구 없음
PCG-3.5	대응 금구 없음						
PCG-5	BTN-PS-10-M5 BTN-PS-10-M5F	BPF(T/Y)K-5A-K (TN나사 불필요)	BPSS-L3 BPSS-L5 (TN나사 불필요)	BNAPF(T/Y)S-5A-3-K BNAPF(T/Y)S-5A-6-K (TN나사 불필요)	BNAPF(T/Y)H-5-3-K BNAPF(T/Y)H-5-10-K BNAPF(T/Y)H-5-15-K (TN나사 불필요)	BNAPFTS-10A-10-K- (PE/SPE) BNAPFTS-10A-15-K- (PE/SPE) (TN나사: BTN-PF-20-M5 필요)	BNAPFTH-10A-5-K-LB BNAPFTH-10A-10-K-LB BNAPFTH-10A-15-K-LB (TN나사: BTN-PF-20-M5 필요)
B/PCG-7							
B/PCG-10	BTN-PC-10-M5	BPF(T/Y)K-15-K (TN나사: BTN- PC-10-M5 필요)	대응 금구 없음	BNAPC(T/Y)S-10-3-K BNAPC(T/Y)S-10-10-K BNAPC(T/Y)S-10-15-K (TN나사: BTN-PC-10-M5 필요)	BNAPC(T/Y)H-10-3-K BNAPC(T/Y)H-10-10-K BNAPC(T/Y)H-10-15-K (TN나사: BTN-PC-10-M5 필요)	BNAPFTS-10A-10-K- (PE/SPE) BNAPFTS-10A-15-K- (PE/SPE) (TN나사: BTN-PC-10-M5 필요)	BNAPFTH-10A-5-K-LB BNAPFTH-10A-10-K-LB BNAPFTH-10A-15-K-LB (TN나사: BTN-PC-10-M5 필요)
B/PCG-15							
PCG-18							
PCG-20							
PCG-30	BTN-PC-30-M6 BTN-PC-30-M8	BPF(T/Y)K-50-K (TN나사: BTN- PC-30-M8 필요)	대응 금구 없음	BNAPF(T/Y)S-20B-6-K BNAPF(T/Y)S-20B-15-K BNAPF(T/Y)S-20B-30-K (TN나사: BTN-PC-30-M6 필요)	BNAPF(T/Y)H-20B-6-K BNAPF(T/Y)H-20B-15-K BNAPF(T/Y)H-20B-30-K (TN나사: BTN-PC-30-M6 필요)	대응 금구 없음	대응 금구 없음
PCG-40							

※ 상기 외에 사양은 문의 바랍니다.

B/PFG 금구 일람표

패드 형식번호	TN나사	고정식금구	버퍼식금구 (피팅장치불가)	버퍼식금구	버퍼식 회전방지 금구	저분진 금구	하부버퍼식 금구
PFG-1	대응금구 없음	대응 금구 없음	대응 금구 없음	대응 금구 없음	대응 금구 없음	대응 금구 없음	대응 금구 없음
PFG-1.5							
PFG-2							
PFG-3.5							
PFG-2X4							
PFG-3.5X7							
PFG-5							
PFG-6	대응금구 없음						
PFG-8							
PFG-10	BTN-PF-10-M5	대응금구 없음					
PFG-15	BTN-PF-15-M5	BPF(T/Y)K-15-K (TN나사: BTN-PF-15-M5 필요)				대응 금구 없음	대응 금구 없음
PFG-20	BTN-PF-20-M5	BPF(T/Y)K-15-K (TN나사: BTN-PF-20-M5 필요)					
PFG-1.5A B/PFG-2A	BTN-PS-2A-M3	BPF(T/Y)K-1.5A-K (TN나사 불필요)	BPSS-S3 BPSS-S5 (TN나사 불필요)	BNAPF(T/Y)S-1.5A-3-K BNAPF(T/Y)S-1.5A-6-K (TN나사 불필요)	BNAPF(T/Y)H-1.5A-3-K BNAPF(T/Y)H-1.5A-10-K BNAPF(T/Y)H-1.5A-15-K (TN나사 불필요)		
B/PFG-3.5A	BTN-PS-2A-M3F						
	BTN-PS-2A-M5						
PFG-2X4A	BTN-PS-2X4A-M3	대응금구 없음	대응금구 없음	대응금구 없음	BNAPF(T/Y)H-2X4A-3-K BNAPF(T/Y)H-2X4A-10-K BNAPF(T/Y)H-2X4A-15-K (TN나사 불필요)		
PFG-3.5X7A	BTN-PS-2X4A-M3F						
B/PFG-5A B/PFG-6A B/PFG-8A	BTN-PS-10-M5 BTN-PS-10-M5F	BPF(T/Y)K-5A-K (TN나사 불필요)	BPSS-L3 BPSS-L5 (TN나사 불필요)	BNAPF(T/Y)S-5A-3-K BNAPF(T/Y)S-5A-6-K (TN나사 불필요) BNAPF(T/Y)S-10A-3-K BNAPF(T/Y)S-10A-10-K BNAPF(T/Y)S-10A-15-K (TN나사 불필요)	BNAPF(T/Y)H-5A-3-K BNAPF(T/Y)H-5A-10-K BNAPF(T/Y)H-5A-15-K (TN나사 불필요)	BNAPFTH-10A-10-K-K (PE/SPE) BNAPFTH-10A-15-K-K (PE/SPE) (TN나사: BTN-PS-10-M5 필요)	BNAPFTH-10A-5-K-LB BNAPFTH-10A-10-K-LB BNAPFTH-10A-15-K-LB (TN나사: BTN-PS-10-M5 필요)
B/PFG-10A		BPFTK-10A-K / BPFYK-5A-K (TN나사 불필요)					
B/PFG-15A		대응금구 없음					
PFG-20B	BTN-PF-25-M6	대응금구 없음	대응금구 없음	BNAPF(T/Y)S-20B-6-K BNAPF(T/Y)S-20B-15-K BNAPF(T/Y)S-20B-30-K (TN나사: BTN-PF-25-M6 필요)	BNAPF(T/Y)H-20B-6-K BNAPF(T/Y)H-20B-15-K BNAPF(T/Y)H-20B-30-K (TN나사: BTN-PF-25-M6 필요)	대응금구 없음	대응금구 없음
PFG-25		BPF(T/Y)K-25-K (TN나사: BTN-PF-25-M6 필요)					
B/PFG-30							
PFG-35							
PFG-40							
PFG-50	BTN-PF-50-M6 BTN-PF-50-M8	BPF(T/Y)K-50-K (TN나사: BTN-PF-50-M8 필요)		BNAPF(T/Y)S-20B-6-K BNAPF(T/Y)S-20B-15-K BNAPF(T/Y)S-20B-30-K (TN나사: BTN-PF-50-M6 필요)	BNAPF(T/Y)H-20B-6-K BNAPF(T/Y)H-20B-15-K BNAPF(T/Y)H-20B-30-K (TN나사: BTN-PF-50-M6 필요)		

※ 상기 외에 사양은 문의 바랍니다.


B/PJG 금구 일람표

패드 형식번호	TN나사	고정식금구	버퍼식금구 (피팅장치불가)	버퍼식금구	버퍼식 회전방지 금구	저분진 금구	하부버퍼식 금구
PJG-2	BTN-PS-2A-M3 BTN-PS-2A-M3F BTN-PS-2A-M5	BPF(T/Y)K-1.5A-K (TN나사 불필요)	BPSS-S3 BPSS-S5 (TN나사 불필요)	BNAPF(T/Y)S-1.5A-3-K BNAPF(T/Y)S-1.5A-6-K (TN나사 불필요)	BNAPF(T/Y)H-1.5A-3-K BNAPF(T/Y)H-1.5A-10-K BNAPF(T/Y)H-1.5A-15-K (TN나사 불필요)		
B/PJG-4							
B/PJG-6	BTN-PS-10-M5 BTN-PS-10-M5F	BPF(T/Y)K-5A-K (TN나사 불필요)	BPSS-L3 BPSS-L5 (TN나사 불필요)	BNAPF(T/Y)S-5A-3-K BNAPF(T/Y)S-5A-6-K (TN나사 불필요)	BNAPF(T/Y)H-5A-3-K BNAPF(T/Y)H-5A-10-K BNAPF(T/Y)H-5A-15-K (TN나사 불필요)	BNAPFTH-10A-10-K (PE/SPE) BNAPFTH-10A-15-K (PE/SPE) (TN나사: BTN-PS-10-M5 필요)	BNAPFTH-10A-5-K-LB BNAPFTH-10A-10-K-LB BNAPFTH-10A-15-K-LB (TN나사: BTN-PS-10-M5 필요)
B/PJG-8							
B/PJG-10	BTN-PF-15-M5	BPF(T/Y)K-15-K (TN나사: BTN-PF-15-M5 필요)	대응금구 없음	BNAPC(T/Y)S-10-3-K BNAPC(T/Y)S-10-10-K BNAPC(T/Y)S-10-15-K (TN나사: BTN-PF-15-M5 필요)	BNAPC(T/Y)S-10-3-K BNAPC(T/Y)S-10-10-K BNAPC(T/Y)S-10-15-K (TN나사: BTN-PF-15-M5 필요)	BNAPFTH-10A-10-K (PE/SPE) BNAPFTH-10A-15-K (PE/SPE) (TN나사: BTN-PF-15-M5 필요)	BNAPFTH-10A-5-K-LB BNAPFTH-10A-10-K-LB BNAPFTH-10A-15-K-LB (TN나사: BTN-PF-15-M5 필요)
B/PJG-15							
B/PJG-20	BTN-PF-20-M5	BPF(T/Y)K-15-K (TN나사: BTN-PF-20-M5 필요)		BNAPB(T/Y)S-20-6-K BNAPB(T/Y)S-20-15-K BNAPB(T/Y)S-20-30-K (TN나사: BTN-PF-20-M5 필요)	BNAPB(T/Y)H-20-6-K BNAPB(T/Y)H-20-15-K BNAPB(T/Y)H-20-30-K (TN나사: BTN-PF-20-M5 필요)	BNAPFTH-10A-10-K- (PE/SPE) BNAPFTH-10A-15-K- (PE/SPE) (TN나사: BTN-PF-20-M5 필요)	BNAPFTH-10A-5-K-LB BNAPFTH-10A-10-K-LB BNAPFTH-10A-15-K-LB (TN나사: BTN-PF-20-M5 필요)
PJG-25							
B/PJG-30	BTN-PF-25-M6	BPF(T/Y)K-25-K (TN나사: BTN-PF-25-M6 필요)		BNAPF(T/Y)S-20B-6-K BNAPF(T/Y)S-20B-15-K BNAPF(T/Y)S-20B-30-K (TN나사: BTN-PF-25-M6 필요)	BNAPF(T/Y)H-20B-6-K BNAPF(T/Y)H-20B-15-K BNAPF(T/Y)H-20B-30-K (TN나사: BTN-PF-25-M6 필요)	대응금구 없음	대응금구 없음
PJG-35							
PJG-40							
PJG-50	BTN-PF-50-M6 BTN-PF-50-M8	BPF(T/Y)K-50-K (TN나사: BTN-PF-50-M8 필요)		BNAPF(T/Y)S-20B-6-K BNAPF(T/Y)S-20B-15-K BNAPF(T/Y)S-20B-30-K (TN나사: BTN-PF-50-M6 필요)	BNAPF(T/Y)H-20B-6-K BNAPF(T/Y)H-20B-15-K BNAPF(T/Y)H-20B-30-K (TN나사: BTN-PF-50-M6 필요)		


※ 상기 외에 사양은 문의 바랍니다.

● TN나사 외형도


BTN-PS-2A-○




BTN-PS-10-M5



BTN-PA-30-M6




BTN-PC-10-M5




형식	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
BTN-PS-2A-M3	3	2	1.2	1	2.5	3	3	8.5	5.5H	M3X0.5
BTN-PS-2A-M5	3	2	1.2	1	2.5	3	5	10.5	5.5H	M5X0.8


BTN-PS-○-○F




BTN-PS-2X4A-M3



BTN-PC-30-M6




BTN-PC-30-M8




형식	A	B	C	D	E	F	G	H
BTN-PS-2A-M3F	3	2	1	2.5	6	8.5	5.5H	M3X0.5, 깊이 3.5
BTN-PS-10-M5F	6	4	2	4	8	12	8H	M5X0.8, 깊이 6


BTN-PS-2X4A-M3F




BTN-PF-10-M5



BTN-PF-○-○



BTN-PF-50-M6



형식	A	B	C	D	E	F	G
BTN-PF-15-M8	8	2.5	2	7	9	3H	M3X0.5
BTN-PF-20-M5	11	2.5	2	9	11	3H	M5X0.8
BTN-PF-25-M6	11	2.9	1.5	15	16.5	3H	M6X1.0
BTN-PF-50-M8	20	3.9	2	15	17	4H	M8X1.25